

XONE:96



Новый флагман серии Xone от Allen & Heath создан для того, чтобы помочь вам расширить границы вашего творчества! Он унаследовал все лучшее от своего предшественника Xone:92 и предлагает все преимущества классического аналогового микшера в сочетании с двумя цифровыми аудиоинтерфейсами.

В Xone:96 есть все! Объемный, детализованный, мощный аналоговый звук, 4-полосный эквалайзер, легендарная система фильтров Xone:VCF с эффектом CRUNCH и плюс к этому – два 32-бит USB аудиоинтерфейса (24 канала, 96 кГц) и поддержка Traktor Scratch.

В нем предусмотрено два отдельных посылы на эффекты, четыре стерео канала с 4-полосными эквалайзерами, два стерео входа с новым 3-полосным параметрическим эквалайзером, два аих канала стерео возвратов и отдельный мастер-инсерт для подключения внешних приборов.

Откройте для себя новые возможности с удобными органами управления, расположение которых покажется знакомым всем пользователям Xone! Вы можете доверять высокому качеству сборки и компонентов – Xone:96 сможет выдержать самый интенсивный режим использования.

ALLEN & HEATH





ОБНОВЛЕННЫЙ АНАЛОГ

Xone:96 был разработан с нуля, но также включает в себя все лучшее, чем знамениты аналоговые DJ миксеры Allen & Heath. Пользователи Xone:92 сразу узнают привычное расположение органов управления. На всех 4 входных каналах Xone:96 имеется 4-полосный эквалайзер новейшей версии, на каналах стерео возвратов – новый 3-полосный параметрический эквалайзер.



СОЗДАН ДЛЯ КЛУБОВ

Довершают набор профессиональных характеристик Xone:96 две независимые системы управления звуком в наушниках. Вместе с двумя аудиокартами они позволяют диджеям незаметно сменять друг друга по ходу выступления или работать совместно. 3-полосные эквалайзеры на выходах для мониторов позволяют идеально настроить звук.



ДВЕ 24-КАНАЛЬНЫЕ 32-БИТ USB АУДИОКАРТЫ

Xone:96 имеет два независимых USB аудиоинтерфейса. Конвертеры 96 кГц / 32 бит гарантируют высочайшее качество звука, проходящего между вашим ноутбуком и аналоговым трактом пульта. Аудиокарты Xone:96 также поддерживают DVS управление программным обеспечением TRAKTOR SCRATCH PRO 2 DJ.



ФЕЙДЕРЫ КЛАССА ПРЕМИУМ

Xone:96 имеет высококачественные 60-миллиметровые каналные VCA фейдеры, которые идеально сбалансированы и обеспечивают точное управление звуком во время выступления. Xone:96 также оснащен настраиваемым кросс-фейдером Innofader Mini.



XONE:VCF С ЭФФЕКТОМ CRUNCH

В Xone:96 используется легендарная система фильтров Xone VCF, но в новом исполнении. Кроме классических фильтров HPF, BPF, LPF, управления резонансом и выреза частоты, имеется новая функция CRUNCH – эффект гармонических искажений. Xone:96 позволяет направить любой из шести основных каналов на любой из фильтров.



ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

На задней панели Xone:96 имеется полный набор привычных аналоговых разъемов, а также 2 стерео послыла, 4 стерео возврата, отдельный мастер-инсерт, порт X-Link. Посыл 1 может использоваться как линейный или высокоомный, благодаря чему к пульта можно подключать гитарные педали и другие подобные приборы с эффектами.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- ▶ **Каналы:** 6 + 2
- ▶ **Эквалайзер:**
Каналы 1-4 – 4-полосный
Каналы 5-6 – 3-полосный параметрический
- ▶ **USB аудиокарты:** две 24-канальные (12 входов / 12 выходов) USB2.0
32 бит / 96 кГц
MIDI по USB
- ▶ **Линейный входы:** 4 × RCA (каналы 1-4)
4 × 1/4" TRS (каналы A-D) моно/стерео
- ▶ **Входы Phono:** 4 × RCA (каналы 1-4)
Переключение LN/PH для DVS
- ▶ **Входы USB:** 6 × USB (каналы 1-4 + канал A – канал B)
- ▶ **Микрофонные входы:** 2 × XLR
- ▶ **Мастер выход:** 1 × XLR (балансный)
- ▶ **Мастер выход 2:** 1 × 1/4" TRS (балансный)
- ▶ **Мониторный выход:** 1 × 1/4" TRS (балансный)
- ▶ **Выход для записи:** 1 × RCA (небалансный)
- ▶ **Мастер-инсерт:** 1 × 1/4" TRS
- ▶ **Выход MIDI:** 1 × 5-Pin DIN
- ▶ **Посылы/Возвраты:**
Посыл 2 × 1/4" TRS
Возврат 4 × 1/4" TRS
Переключение 1 × LN/Hi-Z (SND1/RTNA)

- ▶ **Фильтры**
2 × VCF
HPF / BPF / LPF
Настройка частоты и резонанса
Назначаемые каналы 1-4 + каналы A-B
CRUNCH (Controlled Harmonic Signal Distortion)
- ▶ **X-Link** 1 × RJ45
- ▶ **Наушники**
2 × 1/4"
2 × 3,5 мм
Две независимые системы CUE
- ▶ **Канальные фейдеры:** 60 мм VCA / заменяемые
- ▶ **Канальные индикаторы:** 9-сегментные LED
- ▶ **Настройка кривой канального фейдера:** 3 типа
- ▶ **X-Fader:** InnoFADER / 45 мм VCA / заменяемый
- ▶ **Настройка огибающей кроссфейдера:** 3 типа
- ▶ **Клеммы заземления** × 2
- ▶ **Запас по перегрузке:** 20 дБ
- ▶ **Питание:** 100 – 240 В, AC 50/60 Гц, макс. потребление 45 Вт, адаптер 3 pin IEC
- ▶ **Габариты В × Ш × Г:** 109 × 336 × 410 мм
- ▶ **Вес:** 7 кг

